

STOK SAYIM İŞLEMİ

Depolarda fiili olarak stoklar sayılarak bu stokların programdaki stok bakiyelerine eşit olup olmadığı, farkları ve sayım işlemine göre stok bakiyelerinin güncellenmesi işlemidir. Hareketler, Stok Fişleri, **Stok Sayım ve Hızlı Stok Girişi** menüsünden sayım işlemi yapılmaktadır.

-Sayım işlemi her defasında sadece bir depoya işlem yapmaktadır. Yani filtrelerde **Deposu** filtresinde seçilen deponun sayımını günceller. **Stok Sayım ve Hızlı Stok Girişi** ekranı bu güncelleme işlemi **Stok Giriş** ve **Stok Çıkış** fişlerini otomatik kullanarak yapar.

-Sayım sonuçları **Sayım Miktarı** kolonuna göre yapılmaktadır. Sayım sonuçları Sayım Miktarı kolonuna yazılacak.

-Stoklar satıra aşağı ok tuşuna basılarak seçim penceresinden manuel yada filtrelerden yapılan seçimlere göre **F2 Filtreyi Uygula** butonuna ile toplu olarak getirilebilir.

-Sayım Miktarı kolonuna **Bayt Mobil** el terminalinden yapılan sayımları getirebilmek için, el terminalinin oluşturduğu xml yada txt dosyalarını sayım ekranı **Detay** butonu menülerinden **Dosyadan Oku** seçeneği ile import edilmesi gerekmektedir.

-Sayım sonuçları Sayım Miktarı kolonuna yazıldıktan sonra güncelleme işlemi için sol üst alanda bulunan **Fişi Kaydet** butonuna basılacak. Bu butona basıldığında sayım sonuçlarına göre depoların güncellenebilmesi için ilk olarak **Stok Giriş** fişini otomatik getirir. (Stok sayısının durumuna göre fişlerin gelmesi zaman alabilir.) Stok Giriş Fişi tam olarak ekrana geldiğinde Stok Giriş Fişi üzerindeki **F2 Kaydet** butonuna basılarak fiş kaydedilir. **Stok Giriş Fişi** üzerindeki **Çıkış** butonuna basılarak Stok Giriş Fişi kapatılır. Bu işlemden sonra otomatik olarak **Stok Çıkış Fişi** gelecektir. Stok Çıkış Fişi tam olarak ekrana geldiğinde Stok Çıkış Fişi üzerindeki **F2 Kaydet** butonuna basılarak fiş kaydedilir. **Stok Çıkış Fişi** üzerindeki **Çıkış** butonuna basılarak Stok Çıkış Fişi kapatılır. Stok fişlerinin gelmesi ve kaydedilmeleri satır sayısına bağlı olarak değişkenlik göstererek zaman almaktadır. Kesinlikle bu işlemler esnasında beklemek gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra, sayım işlemi dışında kalan yada sayılmayan stoklarla ilgili 'Stokta olmayan ürünler için sıfırlama işlemi yapılacaktır! Devam etmek istiyor musunuz ?-->Evet-->Hayır ' onay uyarısı gelecektir. Evet tercihinde, sayım işlemi dışındaki yani sayım ekranı satırlarında olmayan stokların miktarlarını sıfırlama işlemi yapılacaktır. Hayır tercihinde sıfırlama işlemi yapılmayacaktır. Bu işlemlerden sonra stok sayım işlemine göre depo mevcutları güncellenecektir.

-Stok sayım işlemleri esnasında farklı sayım fişlerinde aynı depoya ait aynı stoklar var ise; sayım dosyaları aynı sayım ekranına üst üste import edilmelidir. İmport işlemi esnasında aynı stoklar satırda birleştirilir. Aksi halde ayrı ayrı işlem yapılırsa depodaki stok miktarı son sayım işlemine göre güncellenir ve hatalı sonuç doğar.

-Sayım işlemi esnasında sayım işlemi yapılan depodaki stokların hareket etmemesi gerekiyor.

Kod	Adı	Seri No Takip	Tüm Depolar (Ana 1)	DEPO-1 (Ana Birim)	Sayım Miktarı	Birim	Maliyet	Döviz	Giriş / Çıkış	Barkod	METİN
K36	K36 AYAKKABI		6,000	-8,000	0,000	ADET	100 ₺	8,000	K36TAGO	130	
K36-C	K36 AYAKKABI (CEYO)		0,000	-10,000	0,000	ADET	0 ₺	10,000		126	
K36-K	K36 AYAKKABI(KARDEŞLER)		12,000	-3,000	0,000	ADET	0 ₺	3,000		126	
K37	K37 AYAKKABI		135,000	110,000	110,000	ADET	0 ₺	0,000		130	
STK-133	KOLTUK TAKIMI		1,000	1,000	1,000	ADET	100 ₺	0,000	STK-133		
STK-001008 1 1 1	KOT PANTOLON 1 1 1		0,000	0,000	0,000	ADET	0 ₺	0,000	STK-001008 1 1 1		
STK-001008 1 1 10	KOT PANTOLON 1 1 10		0,000	0,000	0,000	ADET	0 ₺	0,000	STK-001008 1 1 10		
STK-001008 1 1 2	KOT PANTOLON 1 1 2		0,000	0,000	0,000	ADET	0 ₺	0,000	STK-001008 1 1 2		
STK-001008 1 10 1	KOT PANTOLON 1 10 1		0,000	0,000	0,000	ADET	0 ₺	0,000	STK-001008 1 10 1		
STK-001008 1 10 10	KOT PANTOLON 1 10 10		0,000	0,000	0,000	ADET	0 ₺	0,000	STK-001008 1 10 10		
STK-001008 1 10 2	KOT PANTOLON 1 10 2		0,000	0,000	0,000	ADET	0 ₺	0,000	STK-001008 1 10 2		
STK-001008 1 11 1	KOT PANTOLON 1 11 1		0,000	0,000	0,000	ADET	0 ₺	0,000	STK-001008 1 11 1		

BAYT MOBİL SAYIM İŞLEMLERİ

El terminalinde sayım işlemi Kontrollü ve Kontrolsüz olarak yapılmaktadır.

Kontrollü Sayım işlemi; sayım esnasında barkod okutulduğunda stoğu datada arar bulamaz ise uyarı

verir, bulur ise el terminalindeki stok sayım fişine getirir. Stokların data olup olmadığını kontrol eder. Kontrollü sayım işlemi için sayılan stok kartının ilgili data bulunması gerekir. Bu işlem sonucunda bu sayım fişine ait xml uzantılı dosya oluşur.

KontROLSÜZ Sayım işlemi; sayım esnasında okutulan barkodu ve stok kartını herhangi bir arama yapmadan sayım fişine barkodu ve miktarı yazarak sayım fişini oluşturur. Bu işlem sonucunda sayım bu fişine ait txt uzantılı dosya oluşur.

Sayım işlemi bittikten sonra el terminalinde Güncellemeler bölümünden Merkezi Güncelle işlemi yapılacaktır. Bu işlemden sonra stok sayım fişleri el terminalinin My Documents klasörü içine xml yada txt olarak atacaktır. El terminalinde yapılan stok sayım işlemleri el terminalindeki diğer fişler gibi direk EntegrePro içerisine atılmaz. Cihazın My Documents içerisindeki sayım dosyaları pc ye alınarak EntegrePro **Stok Sayım ve Hızlı Stok Girişi** ekranı **Detay** butonu menülerinden **Dosyadan Oku** seçeneği ile import edilmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra sayım sonuçları **Sayım Miktarı** kolonuna gelecektir. Sayım sonuçları xml ise direk olarak gelir fakat txt olan sayım dosyalarının aktarımı için; Text import ekranında alanların başlangıç ve uzunlukları verilerek import edilmesi sağlanmalıdır.

ESC - Çıkış Ctrl+A - Analiz Ctrl+Y - Aylık Ctrl+H - Hareketler Ctrl+D - Döviz Toplam Ctrl+F - Fiyatlar Ctrl+C - Cari Fiyatlar

ESC - Çıkış Ctrl+A - Analiz Ctrl+Y - Aylık Ctrl+H - Hareketler Ctrl+D - Döviz Toplam Ctrl+F - Fiyatlar Ctrl+C - Cari Fiyatlar